

Remote Services



Remote Services, sistem entegratörleri için FACP'lere güvenli bir uzaktan internet bağlantısı sunar. Remote Services için önceden yapılandırılmış bir Secure Network Gateway gereklidir.

Sisteme genel bakış

Remote Services, sistem entegratörleri için aşağıdaki hizmetleri sunar:

Remote Connect

FSP-5000-RPS üzerinden uzaktan erişim sağlayan Remote Connect, panele güvenilir ve güvenli bir internet bağlantısı sunar. Remote Connect, tüm Remote Services'ın temelidir.

Remote Alert

Remote Alert ile panel ilgili durum bilgilerini Remote Portal'a gönderir. Aktarılan veriler Remote Alert ile analiz edilir. Beklenmedik bir olay gerçekleşirse kullanıcı alınan uyarılarla ilgili olarak SMS ve/veya e-postayla bilgilendirilir.

Remote Interact

Remote Interact, akıllı telefonlar için Remote Fire Safety mobil uygulamasının kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, alarm veya sistem uyarıları durumunda akıllı telefonlara gönderilen anında ileti bildirimleri alır.

Remote Maintenance

Remote Maintenance bir FACP'ye bağlı farklı güvenlik öğelerinin belirli parametrelerini uzaktan izleme olanağı sunar. İlgili LSN cihazları ile işlevsel modüllerin verilerini toplar ve bunları analiz edilerek bakım faaliyetleri için görselleştirildikleri Remote Portal'a gönderir.

- ▶ FACP'lere tak ve kullan Ethernet bağlantısı
- ▶ Remote Services'a yüksek güvenli bağlantı
- ▶ Tüm Remote Services için deneme lisansı
- ▶ Remote Services'ı etkinleştirmek için önceden yapılandırılır

Remote Connect Ethernet veya CAN aracılığıyla bir panel ağına bağlantıyı desteklediği halde, Remote Alert ve Remote Maintenance işlevleri yalnızca paneller arasında Ethernet ağı bağlantısı sunulduğunda ve hizmet kullanımı için yapılandırıldığında desteklenir.

İşlevler

Bu cihaz yalnızca Remote Services ile kullanım için önceden yapılandırılmıştır ve bu nedenle çalışması Bosch Remote Services'ın son derece güvenli bağlantısını sağlamakla sınırlıdır.

Donanım Teknik Özellikleri Temel Sistemi

- Enerji açısından verimli ve fansız MIPS işlemci mimarisini.
 - 128 MB RAM
 - Gigabit WAN Portu (10/100/1000 Mbit/s)
 - 1 Güç LED'i
 - Genişletilmiş durum bilgisi için 9 LED
- Cihazın ön kapaktaki reset düğmesi kullanarak tamamen resetlenmesi durumunda Remote Services işlevi kalıcı olarak silinir. Secure Network Gateway artık FACP ile birlikte Remote Services için kullanılamaz veya yapılandırılmaz. Ancak donanımın önceden sınırlı olan işlevleri FACP'nin Remote Services'ı olmadan kullanıma hazır hale gelir. İşlevlerin ayrıntılı bir açıklaması için lütfen bkz. <https://www.tdt.de>

Teknik özellikler**Elektriksel Özellikler**

	FPA-REMOTE-GATEWAY Güvenli Ağ Geçidi
Giriş gerilimi (VDC)	9 VDC – 30 VDC
Nominal kapasite (V)	12 V
Güç tüketimi (W)	5 W
Giriş akımı (A)	1 A

Çevresel Özellikler

	FPA-REMOTE-GATEWAY Güvenli Ağ Geçidi
Çalışma sıcaklığı (°C)	-5 °C – 55 °C
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	0% – 85%

Mekanik Özellikler

	FPA-REMOTE-GATEWAY Güvenli Ağ Geçidi
Boyut (Y x G x D) (mm)	33 mm x 185 mm x 155 mm
Malzeme	Metal
Ağırlık (g)	860 g

Remote Services paketinin bağlanması

Bağlantı	Güvenli Ağ Geçidi gereklidir
----------	------------------------------

Sipariş bilgileri**FPA-REMOTE-GATEWAY Güvenli Ağ Geçidi**

Remote Services için eklenen deneme lisansı ile FACP'ye son derece güvenli tak ve çalıştır Ethernet bağlantısı için önceden yapılandırılmış Secure Network Gateway: Remote Connect, Remote Alert, Remote Interact ve Remote Maintenance.

Sipariş numarası **FPA-REMOTE-GATEWAY | F.01U.360.934**

CBS-BNDLE1-FIR FACP uzak hizmet paketi

FACP için Ethernet aracılığıyla son derece güvenli uzaktan erişim ve hizmetler için bir yıllık lisans.

Sipariş numarası **CBS-BNDLE1-FIR | F.01U.335.524**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com